

## SDAR-2100 交換部品リスト

場所名	場所記号	部品名	回路記号	既設部品	型式・品番	単価	使用個数	
上段基板	A	2回路高音質オペアンプ スパーキラー[R指]	U1	LM4558(汎用品)	MUSES8820	¥411	数量:1	
	Aa	基板用2連可変抵抗(Aカーブ)	—	—	S1201	¥59	数量:1	
メイン基板	B	メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ2.2uF[R指]	C91,92	セラミック2.2uF	MKS2 63V2.2uF	¥247	数量:2	
	C	105°C品 電解コンデンサ 25V 2200μ F[R指]	C7,12	16V2200μ F	EKMG250ELL222MK25S	¥150	数量:2	
	D	積層メタライズドフィルムコンデンサ 50V 1μ F[R指]	C58,59	電解C 1μ F	ECQV1H105JL	¥80	数量:2	
	D	メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ4.7μ F[R指]	C78,79	電解C 4.7μ F	MKS2 50V 4.7uF	¥308	数量:2	
	F	デジタルオーディオアンプ用固定インダクタ DASM1620/15μ H +OUTPR8pin,+OUTPL35pin用(SP6Ω 用) -OUTMR14pin,-OUTML29pin用(SP6Ω 用)	L4,5 L2,3	22uH(推測) 22uH(推測)	998AMF-131M 998AMF-131M	¥308 ¥308	数量:4	
	G	音響用ハイグレード UTSJ 25V 22μ F[R指]	C75	標準16V22μ F	1EUTSJ220M0	¥51	数量:1	
	Da	音響用ハイグレード UTSJ 25V 4.7μ F[R指]	C63,68,C64,69	標準16V4.7μ F	1EUTSJ4R7M0	¥51	数量:4	
	E SP Filter	積層メタライズドフィルムコンデンサ 50V 0.01μ F[R指]	C100,101,C102,103	電解C 0.01μ F	ECQV1H103JL	¥20	数量:4	
	G SP Filter	積層メタライズドフィルムコンデンサ 50V 0.33μ F[R指]	C67,C70	電解C 0.33μ F	ECQV1H334JL	¥40	数量:2	
	Ga SP OUT CN横(RL)	105°C品 電解コンデンサ 25V 220μ F[R指]	C1,2	標準16V220μ F	1EUTWE221M0	¥32	数量:2	
	I OTHER(基板上R:x3,L:x1)	105°C品 電解コンデンサ 25V 22μ F[R指]	C81,82,83,C21	標準16V22μ F	1EUTWE220M0	¥16	数量:4	
	J	5φ LED 超高輝度 橙	LED2,3,4,5	青色φ 3	OSO5PA5111A	¥54	数量:4	
	K	85°C品 電解コンデンサ 25V 220μ F[R指] (12V電源)	C3	16V220μ F	—	—	数量:1	
	表面パネル	ツマミφ 15mm(ローレット)ブラック				AL-2815B/17	¥154	数量:1